

CV-lijst voor gebruik Train-O-Matic Lokommander II Micro N18 in de Spoorlaar MaK 6400 upgrade set.

Een reset van de decoder voor het programmeren is altijd aan te raden, dit kan met CV8=8. Het gewenste decoderadres kan gekozen worden door een waarde naar CV3 te schrijven.

CV	Waarde		F-Toets	Functie
33	41		F0	Front- en sluitseinen
34	22		F1	Rangeersein
35	36		F2	Rangeerverlichting
36	36		F3	Seinen cabine 1 uit
37	64		F4	Seinen cabine 2 uit
38	0		F5	Rangeersnelheid
39	0		F6	Vertraging/versnelling uit
40	0		F7	Gevaarsein cabine 1
41	0		F8	Gevaarsein cabine 2
42	48		F9	Cabineverlichting*
43	12			
44	128			
114	5			
115	6			
122	0			
168	27			
170	49			
171	14			
174	1			
175	2			
180	27			

*Alleen wanneer een losse cabine-LED is geïnstalleerd, zie hiervoor de handleiding.